



iShare-Home LS

N.	Nome	Specifica	Da	A
1	Cavo CC FV	H1Z2Z2-K 1 x 6 mm ²	Pannelli FV	Connettore di ingresso iBox FV
2	Cavo CC iBox-invertitore	UL11627 10AWG	Uscita CC iBox	Connettore di uscita batteria
3	Cavo CC da invertitore a batteria	UL11627 10AWG	Connettore invertitore batteria	Connettore di uscita batteria
4	Cavo CA invertitore-iBox (in rete)	NYY-J 3G4 mm ² /8 mm ²	Connettore di uscita CA dell'invertitore	Connettore di ingresso CA iBox
5	Cavo CA invertitore-iBox (di backup)	NYY-J 3G4 mm ² /8 mm ²	Connettore di uscita CA Backup dell'invertitore	Connettore di ingresso CA Backup iBox
6	iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (in rete)	NYY-J 3G4 mm ² /8 mm ²	Connettore di uscita CA iBox	Scatola di distribuzione dell'utilità
7	iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (di backup)	NYY-J 3G4 mm ² /8 mm ²	Connettore di uscita CA Backup iBox	Scatola di distribuzione dell'utilità
8	PE Invertitore	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra dell'invertitore	Barra di terra esterna
9	PE Batteria	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra della batteria	Barra di terra esterna
10	PE iBox	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra di iBox	Barra di terra esterna
11	Messa a terra del tetto FV	NYY-1 x 6 mm ²	Staffa di support FV	Barra di terra esterna
12	Cavo di comunicazione	UTP CAT5e	Connettore Multi-com dell'invertitore (COM2)	Misuratore
13	Cavo di comunicazione	UTP CAT5e	Connettore Multi-com dell'invertitore (COM2)	Batteria
N.	Nome	Nota	Lunghezza (m)	Borsa accessori
1	Cavo CC FV	I terminali dei cavi vengono realizzati e installati in loco	20-60 m*2	Connettore MC4
2	Cavo CC iBox-invertitore	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m*2	-
3	Cavo CC da invertitore a batteria	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m*2	-
4	Cavo CA invertitore-iBox (in rete)	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m	-
5	Cavo CA invertitore-iBox (di backup)	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m	-
6	iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (in rete)	Il terminale laterale iBox viene prefabbricato e installato in fabbrica	20 m	-
7	iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (di backup)	Il terminale laterale iBox viene prefabbricato e installato in fabbrica	20 m	-
8	PE Invertitore	I terminali lato invertitore vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
9	PE Batteria	I terminali lato batteria vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
10	PE iBox	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
11	Messa a terra del tetto FV	I terminali dei cavi vengono realizzati e installati in loco	20-60 m	-
12	Cavo di comunicazione	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m	-
13	Cavo di comunicazione	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m	-