



iShare-Home RS

N. Nome	Specifica	Da	A
1 Cavo CC FV	H1Z2Z2-K 1 × 6 mm ²	Pannelli FV	Connettore di ingresso iBox FV
2 Cavo CC iBox-invertitore	UL11627 10AWG	Uscita CC iBox	Connettore di uscita batteria
3 Cavo CC da invertitore a batteria	UL11627 10AWG	Connettore invertitore batteria	Connettore di uscita batteria
4 Cavo CA invertitore-iBox (in rete)	NYN 5 × 4 mm ² / 5 × 6 mm ²	Connettore di uscita CA dell'invertitore	Connettore di ingresso CA iBox
5 Cavo CA invertitore-iBox (di backup)	NYN 5 × 4 mm ² / 5 × 6 mm ²	Connettore di uscita CA Backup dell'invertitore	Connettore di ingresso CA Backup iBox
6 iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (in rete)	NYN 5 × 4 mm ² / 5 × 6 mm ²	Connettore di uscita CA iBox	Scatola di distribuzione dell'utilità
7 iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (di backup)	NYN 5 × 4 mm ² / 5 × 6 mm ²	Connettore di uscita CA Backup iBox	Scatola di distribuzione dell'utilità
8 PE Invertitore	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra dell'invertitore	Barra di terra esterna
9 PE Batteria	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra della batteria	Barra di terra esterna
10 PE iBox	H07V-K 6 mm ²	Foro di messa a terra di iBox	Barra di terra esterna
11 Messa a terra del tetto FV	NYN-1 × 6 mm ²	Staffa di support FV	Barra di terra esterna
12 Cavo di comunicazione	UTP CAT5e	Connettore Multi-com dell'invertitore (COM2)	Misuratore
13 Cavo di comunicazione	UTP CAT5e	Connettore Multi-com dell'invertitore (COM2)	Batteria
N. Nome	Nota	Lunghezza (m)	Borsa accessori
1 Cavo CC FV	I terminali dei cavi vengono realizzati e installati in loco	40-80 m*2	Connettore MC4
2 Cavo CC iBox-invertitore	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m*2	-
3 Cavo CC da invertitore a batteria	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m*2	-
4 Cavo CA invertitore-iBox (in rete)	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m	-
5 Cavo CA invertitore-iBox (di backup)	I terminali dei cavi vengono prefabbricati e installati in fabbrica	2 m	-
6 iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (in rete)	Il terminale laterale iBox viene prefabbricato e installato in fabbrica	20 m	-
7 iBox alla scatola di distribuzione dell'utilità (di backup)	Il terminale laterale iBox viene prefabbricato e installato in fabbrica	20 m	-
8 PE Invertitore	I terminali lato invertitore vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
9 PE Batteria	I terminali lato invertitore vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
10 PE iBox	I terminali lato invertitore e batteria vengono prefabbricati e installati in fabbrica	20 m	-
11 Messa a terra del tetto FV	I terminali dei cavi vengono realizzati e installati in loco	40-60 m	-
12 Cavo di comunicazione	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m	-
13 Cavo di comunicazione	Entrambi i terminali laterali vengono prefabbricati e installati in fabbrica	4 m	-